

Breaker ID Pro 300

Localizador de Interruptores Automáticos



El Zircon® Breaker ID Pro 300 identifica circuitos monofásicos y trifásicos de 50 Hz o 60 Hz entre 80 y 250 V AC, con varios subpaneles en entornos residenciales, comerciales e industriales.

Usos:

- Explora para identificar y etiquetar todos los interruptores
- Identifica un interruptor sin necesidad de prueba y error
- Minimiza apagados accidentales de equipos esenciales como equipos médicos, servidores y electrodomésticos
- Aísla circuitos para reparación o reemplazo o trabaja en circuitos específicos sin interrumpir otros

El Breaker ID Pro 300 viene empaquetado en una bolsa de transporte e incluye un receptor y un transmisor.

Esta herramienta se calibra automáticamente. Para usarla, conecta el transmisor al circuito y explora la caja de interruptores dos veces con el receptor incluido. La primera exploración calibra el dispositivo a los interruptores automáticos. Un LED verde y señales audibles indican el interruptor correcto.

Características:

- Operación sencilla para una persona
- Funciona en un rango de 80 a 250 V AC
- Compatible con cableado de aluminio y cobre
- Ajuste automático de sensibilidad, sin perillas ni diales
- Un LED verde y señales audibles indican el interruptor correcto
- Certificación CE de seguridad
- CAT III

Nota: En una aplicación trifásica, un cable del transmisor debe estar conectado a la línea neutra y el otro a una de las tres líneas de energía.

No exceda los 250 V AC.



Identificación de interruptores

Especificaciones

Dimensiones	Receptor: 18 cm L x 5 cm H x 3 cm B
	Transmisor: 11 cm L x 6 cm H x 4 cm B
Peso	Receptor: 142 g con batería
	Transmisor: 132 g
Batería	Tipo alcalina de 9V (no incluida)
Rango de Potencia de Trabajo	
80 - 250 V AC, 50/60 Hz +/- 1%, max. 4 W	
Temperatura de Operación	
7° a 40°C	
Temperatura de Almacenamiento	
29° a 40°C	

Humedad

5-90% RH (sin condensación)

Certificaciones de Conformidad

CE - CAT III

***NOTA: UTILICE SOLO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL BREAKER ID PRO 300.**

***ADVERTENCIA: En ningún caso debe utilizarse el transmisor Breaker ID Pro donde el voltaje supere los 250 V AC, ya que esto provocará una falla completa del dispositivo con daños irreparables.**